

## TM800 – Teilbare Stromwandler

Der teilbare Stromwandler TM800 ist für Kabel und Schiene geeignet. Der Stromwandler ist mit einer einzigartigen, selbsttragenden Konstruktion versehen.



### Technische Spezifikation

<b>Sammelschiene</b>	60x10(35)mm of 2 x 60x10mm*
<b>Kabel</b>	Ø 35 mm

\* Vorausgesetzt ein Schienenabstand von 10mm zwischen beiden Schienen

### Bestellinformation

Übersetzung	Kl. 1 VA	Kl. 3 VA	Fs5 at.. VA	Artikel- Nummer
100/5A		1...3	3	4ZC009
150/5A		1...4	4	4ZC010
20/5A		1...5	5	4ZC001
250/5A		1...5	5	4ZC002
300/5A		1...7,5	7,5	4ZC003
400/5A	1...5	10	5	4ZC004
500/5A	1...7,5	10	7,5	4ZC005
600/5A	1...7,5	10	7,5	4ZC006
750/5A	1...10	15	10	4ZC007
800/5A	1...10	15	10	4ZC008

### Abmessungen

